TELURITEC

ALERTAS SÍSMICAS

ALERTA SÍSMICA

TELURITEC® ONE

WWW.TELURITEC.COM

CONTACTO@TELURITEC.COM

FICHA TECNICA:

TELURITEC®; CON UN ALGORITMO DE CIFRADO OPTIMIZADO LA CONVIERTE EN LA ALERTA SÍSMICA CON MAYOR TIEMPO DE ANTICIPACIÓN EN MÉXICO, CAPAZ DE INTEGRAR ALTAVOCES, ESTROBOS E INTEGRACIONES ESPECIALES A CONTROL DE ACCESO, SISTEMAS CONTRA INCENDIO, INSTALACIONES DE GAS, SOLUCIONES INALÁMBRICAS LORA, ETC. LA CONVIERTE EN LA ALERTA SÍSMICA MÁS EFICIENTE Y MÁS COMPLETA DEL MERCADO,

- AC: 127VCA / 110V
- DC: 12V
- DIMENSIONES: 360MM (ANCHO), 240MM (ALTO), 150MM (LARGO)
- PESO: 4.3KG APROXIMADAMENTE
- RECEPTOR DE ALERTA SÍSMICA EAS-SAME CERTIFICADO POR NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL (NOM, CTA, SGIRPC)
- GABINETE TERMOPLÁSTICO ABS IP65 -20 A 60° C
- INDICADORES LED ADVISORY, WATCH, WARNING
- MODO DE RECEPCION: VHF MEDIANTE SASMEX E INTERNET MEDIANTE SERVIDOR TELURITEC
- VOCEO EN BAJA IMPEDANCIA, AMPLIFICADOR CLASE D DE 100W (8 OHMS) (SOPORTA HASTA 3 ALTAVOCES DE 30W 8OHMS) CON SALIDA PARA AMPLIFICADOR EXTERNO
- 1 LUZ ESTROBOSCÓPICA TIPO LED DE ALTA VISIBILIDAD EN COLOR AZUL
- FUENTE DE PODER CONMUTADA DE 5AH Y BATERIA DE RESPALDO 5.5AH CERTIFICADO UL94-V0 Y UL (MH62092) Y 1.5M DE CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 3 FASES CON CLAVIJA TIPO B CERTIFICACIÓN UL
- ANTENA TIPO DIPOLO INTEGRADA AL RECEPTOR, CON CAPACIDAD DE CONECTARSE A ANTENA EXTERNA POR BNC



WWW.TELURITEC.COM

CONTACTO@TELURITEC.COM

TELURITEC

ALERTAS SÍSMICAS

INSTALACIONES E INTEGRACIONES ESPECIALES

- NUESTRA LÍNEA DE ALERTAS SÍSMICAS ES CAPAZ DE INTEGRARSE PARA INSTALACIONES ESPECIALES, HACIENDO INTEGRACIONES COMO:

PANELES DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

- NUESTRO EQUIPO SE PUEDE INTERCONECTAR A DIVERSOS PANELES DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PARA ENVIAR UNA SEÑAL Y ENCENDER LAS SIRENAS Y ESTROBOS INTEGRADAS AL MISMO.

CONTROL DE ACCESO

- NUESTRO EQUIPO SE PUEDE INTERCONECTAR A DIVERSOS PANELES DE CONTROL DE ACCESO PARA LIBERAR ANTE UN SISMO: TORNIQUETES, ELECTROIMANES, CHAPAS ELÉCTRICAS, BARRERAS VEHICULARES Y PORTONES AUTOMATIZADOS.

SISTEMAS DE VOCEO

- NUESTRO EQUIPO SE PUEDE INTERCONECTAR A DIVERSOS SISTEMAS DE VOCEO: AMPLIFICADORES (CON OPCIÓN A MANTENERLO APAGADO HASTA QUE LLEGUE UN ALERTAMIENTO), MEZCLADORAS, BOCINAS Y TROMPETAS EXTERNAS.

MISIÓN CRÍTICA:

- NUESTRO EQUIPO SE PUEDE INTERCONECTAR A DIVERSOS BOTONES DE ABORTO PARA DETENER ALGÚN PLC O MAQUINARÍA, ASÍ COMO TAMBIÉN SE PUEDE INTERCONECTAR A ELECTROVALVULAS DE CIERRE DE GAS PARA CORTAR EL FLUJO DE GAS ANTE UN SISMO.

CONTACTO@TELURITEC.COM